



con altoparlanti, BERKER K.1, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Countdown
- Sveglia
- Sleep timer
- Regolazione volume

Compatibilità

Per altoparlante per canale 4...8 Ω

Comandi e indicatori

- Comando mediante la superficie sensibile al tatto del display touch
- Indicazione dell'ora e della data
- Display grafico touch illuminato

Connettività

- Radio FM stereo con indicazione RDS
- Ingresso audio esterno AUX IN

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50/60 Hz

Frequenza

Gamma di frequenza (ricezione radio) 87,5...108 MHz

Misure

Ingresso di derivazione Ingresso di derivazione per
accensione/spegnimento remoto

Stoccaggio

Numero di spazi di memoria 16

Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Colore RAL Bianco RAL 9010

Materiale materiali misti

Superficie Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso 33 mm

Dimensioni display (L x A) 35 x 28 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Montaggio singolo e combinato, Fissaggio a vite
tramite piastra di supporto

HA_16170612



Collegamento

Sezione conduttore	max. 2,5 mm ²
Sezione conduttore (altoparlante)	max. 1 mm ²
Collegamento	Con 2 collegamenti altoparlante

- Con morsetti a vite

Impostazioni

-
- Ricerca canale manuale/automatico
-

Articoli forniti

-
- Con un altoparlante
-

Equipaggiamento

-
- Memoria per 8 canali
 - Accensione con ultimo canale ascoltato
-

Uso

empty con altoparlanti

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	BERKER K.1
