



con altoparlanti, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, antracite velluto, verniciato

#### Caratteristiche tecniche

#### Funzioni

- Countdown
- Sveglia
- Sleep timer
- Regolazione volume

#### Compatibilità

Per altoparlante per canale 4...8 Ω

#### Comandi e indicatori

- Comando mediante la superficie sensibile al tatto del display touch
- Indicazione dell'ora e della data
- Display grafico touch illuminato

#### Connettività

- Radio FM stereo con indicazione RDS
- Ingresso audio esterno AUX IN

#### Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50/60 Hz

#### Frequenza

Gamma di frequenza (ricezione radio) 87,5...108 MHz

#### Stoccaggio

Numero di spazi di memoria 16

#### Materiali

Colore linea di design antracite

Colore antracite

Colore RAL Ardesia RAL 7021

Materiale / lavorazione verniciato

Materiale termoplastico

Superficie velluto

#### Dimensioni

Profondità d'incasso 33 mm

Dimensioni display (L x A) 35 x 28 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Montaggio singolo e combinato, Fissaggio a vite tramite piastra di supporto

HA\_16170643



### Collegamento

Sezione conduttore	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (altoparlante)	max. 1 mm <sup>2</sup>
Collegamento	Con 2 collegamenti altoparlante
- Con morsetti a vite	

### Impostazioni

- Ricerca canale manuale/automatico

### Articoli forniti

- Con un altoparlante

### Equipaggiamento

- Memoria per 8 canali
- Accensione con ultimo canale ascoltato

### Uso

\_empty\_ con altoparlanti

### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9