



HA_16170625



BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Countdown
- Sveglia
- Sleep timer
- Regolazione volume

Compatibilità

Per altoparlante per canale 4...8 Ω

Comandi e indicatori

- Comando mediante la superficie sensibile al tatto del display touch
- Indicazione dell'ora e della data
- Display grafico touch illuminato

Connettività

- Radio FM stereo con indicazione RDS
- Ingresso audio esterno AUX IN

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50/60 Hz

Frequenza

Gamma di frequenza (ricezione radio) 87,5...108 MHz

Stoccaggio

Numero di spazi di memoria 16

Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Colore RAL Bianco RAL 9010

Materiale materiali misti

Superficie Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso 33 mm

Dimensioni display (L x A) 35 x 28 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Montaggio singolo e combinato, Fissaggio a vite tramite piastra di supporto

Collegamento

Sezione conduttore max. 2,5 mm²

Sezione conduttore (altoparlante) max. 1 mm²

Collegamento Con 2 collegamenti altoparlante

- Con morsetti a vite

Impostazioni

- Ricerca canale manuale/automatico
-

Equipaggiamento

- Memoria per 8 canali
 - Accensione con ultimo canale ascoltato
-

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7

Istruzione

Hinweistext	Per il funzionamento deve essere collegato almeno un altoparlante.
-------------	--
